

# AUDIONET SAM V2

## Základní parametry

### Mikroprocesorem řízený integrovaný zesilovač

Vstupy:	6 párů RCA pozlacených, 1 pár rezervovaný pro volitelné phono
Výstupy:	2 páry RCA digitální koax 75 Ohmů (volitelné), pozlacené 1 stereo terminál pozlacený pro reprosoustavy 1 pár RCA proměnný signál (Pre-Out) 1 pár RCA fixní signál (Rec-Out) 6,3 mm sluchátkový výstup (možnost vypnutí)
Výstupní výkon:	2 x 110W do 8 Ohmů 2 x 200W do 4 Ohmů
Činitel tlumení:	> 1000 při 100 Hz
Frekvenční pásmo:	0 – 500.000 Hz (-3 dB)
Harmonické zkreslení:	k2 typ. – 100dB, k3 typ. –120dB
Celkové harmonické zkreslení + šum:	< -100 dB (1kHz, 35 W / 2 Ohmy)
Odstup signál/šum:	> 112 dB (10 V eff)
Separace kanálů:	> 90 dB (1kHz)
Vstupní impedance:	linkový vstup – 10 k Ohmů, 150 pF
Rozměry (š x v x h):	430 mm x 110 mm x 360 mm
Hmotnost:	16,0 kg
Provedení:	kartáčovaný hliník / černý elox
Displej:	červený / modrý
Možnost doplnění o:	MC/MM desku phono předzesilovače dálkový ovladač Audionet Harmony 785 Modul D/A převodníku